

Ostatnia aktualizacja 2018-12-18 12:06. Szczegóły dotyczące oprawy dostępne pod adresem <https://www.aqform.com/pl/16219>



## ROTTO track

### ROTTO track

Kategoria: reflektory

Moc: 35W (LED 8W)

Źródło światła: PAR16, 230V

Oprawka: GU10

Ściemnianie w standardzie: Phase-Control

Nie zawiera źródła światła.

Nie wymaga transformatora.

#### DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA:

MAT POŁYSK



ROTTO Phase-Control track

16219-0000-U8-PH-xx

-xx oznacza kod wykończenia z tabeli poniżej.


#### DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA OPRAWY:

##### MAT

|                 |     |                    |     |
|-----------------|-----|--------------------|-----|
| alu mat         | -01 | czarny mat         | -02 |
| biały mat       | -03 | antracyt struktura | -18 |
| złoty struktura | -19 | szary              | -16 |
| miedź           | -17 |                    |     |

##### POŁYSK

|               |     |              |     |
|---------------|-----|--------------|-----|
| czarny połysk | -22 | biały połysk | -23 |
|---------------|-----|--------------|-----|



Tolerancja wymiarowa  $\pm 1\text{mm}$



Gwarancja: 2 lata

Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. Aquaform zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawianych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Na zdjęciach pokazane jest poglądowe przedstawienie produktów oraz kolorów. Wykończenie, kolor oraz wygląd optyki zależne są od dokonanego wyboru oprawy i mogą być inne niż przedstawione na zdjęciu.